

Hinzufügen von MUSIC2BIZ-Musikstreams zum Axis-Netzwerklautsprecher-System

## **1 Axis Die Startseite aufrufen**





## 2 Axis Supportseite

A) Klicken Sie auf die Sektion - Lernen und Unterstützung -> ein Pop-Down-Menü öffnet sich. B) In diesem Menü klicken Sie auf -> Software-Download -> eine neue Seite öffnet sich.

	Branchen Pro und Anwendungen und L	dukte Lernen ösungen und Support	Vertrieb	Anmeldung	
Support FAQ Fehierbehebung Anleitung Firmware herunterladen Software herunterladen Heipdesk Chat Gewährleistung und RMA Estwickler	B B B B B B B B B B B C C C C C C C C C	anim A	Tools Produkrausw Zubehoraus AXIS Site Des Partner Anw	ahl-Tool (ahl-Tool) igner Indungsauswahl-Tool	
	Tree			-	
	1	• •			



#### 3 Axis Downloadseite

A) Doppelklicken Sie auf den Link AXIS IP Utility.





### 4 Axis Utility Downloadseite

A) Klicken Sie auf den Download-Link -> Herunterladen und -> Installieren Sie das kostenlose AXIS IP Utility-Tool.

COMMUNICATIONS	und Anwendungen	und Lösungen	und	Support	renance		including.		
Startseite + >> Lemen und Support	<ul> <li>Support &lt; &gt; Software d</li> </ul>	iownloads + > AXIS IP	Utility						
A VIC ID III									
AAIS IF UI									
Mithilfe von AXIS IP Utility werd	ien Axis-Geräte im 🛛 🍟	AVE IP LEASE.	_	10	(6) <b></b> 1	Downl	oad AXIS IP (	Jtility	
Netzwerk automatisch erkannt Anwendung wird auch zur mar	und angezeigt. Die Juellen Einstellung	le View Tools Help	(Ter	a In Ohe		Herunt	erladen		
einer statischen IP-Adresse un Stattreite der Geräte zwecke w	d für den Zugriff auf die	L Alle ( 127 ) 228 lette	IP Address	Serial Number		Weitere D	lateien		
verwendet.	enerer Koninguration	U05 P1346 - 00408CD20002C U05 P5554 - 00408CC2E83E U05 M5010 - W - 00408CC2E83E	10.85.90.203 10.85.90.202 10.85.90.202	00408CD2001C 00408CC2883E 00408CDEDELA					
So finden Sie die Seriennumme	er A	05 P1344 - 00408C870283 05 M0065 - 00408C870283	20.85.24.237 50.85.24.236	90408CB7D285 80409CAF6473		А			
	A A	205 M0004 - 00408CDC8588 205 M0004 - 00408CC82758 205 M0004 - 00408CC82758	10.85.24.135 10.85.24.233	00409CDC8968 00409CC62718					
Einschrankung	gen	205 P3344 - 00408C82108F 205 M5034 - 00408CE11310	10.85.24.132 10.85.24.131	00409C87528F 00409CC11310					
Das Axis Gerät und der Client- im selben Subnetz-/Netzwerks	Computer müssen sich	205 M5024 - 00408C025021 205 M0033-W - 00408CC543C2	10.85.24.221	00408CD25D21 00408CC5A3C2	12				
	-0 A A	US M003-W - 00408C/3FL9C US M003-W - 00408C/58008 US M005 - 00408CE36125	10.85.24.00 10.85.24.98	00408CC59008 00408CE30136					
	A A	205 M0035 -W - 00408(C183708 205 F3301 - 00408C9064FB	10.85.24.03 10.85.24.81	00408C3837D8 00408C3054F8					
	111	7 devices	1135.2439	Interfaccia 15.8	5128.28				



### 5 Axis Das IP Utility Icon auf dem Desktop doppelklicken

A) Starten Sie das AXIS IP Utility Tool mit einem Doppelklick auf das Tool-Symbol, das normalerweise automatisch zu Ihrem Desktop-Bildschirm hinzugefügt wird.





### 6 Axis Das IP Utility Fenster öffnet sich

A) Klicken Sie auf den Lautsprecher-Link.

Solange Sie Ihren Axis IP-Lautsprecher mit dem Internet verbunden haben, wird das Audio Player Backend für Ihren Axis IP-Lautsprecher automatisch in einem neuen Fenster geöffnet.

P AXIS IP Utility Date: Asicht Werkzeuge Hilfe		×
1 2 5	Suchwort eingeben	×
House         Defension         Defension           Avis C1004-E - ACCC666A6ED1         192,168,178,50         ACCC6E6A6ED1	А	
1 Geräte Obert	fläche 192.168.178.60	ii.



## 7 Axis PW festlegen

Wenn Sie sich zum ersten Mal am Lautsprecher anmelden, müssen Sie ein Kennwort eingeben. ->

Im nächsten Schritt wird Ihnen die Auswahl einer Sprachdatei angeboten. Zur Zeit ist nur Englisch verfügbar.

Deshalb müssen Sie Englisch als Ihre bevorzugte Sprache bestätigen und danach sehen Sie das Hauptmenü des Sprechers.

Zum sicheren Könfigurieren dies nock Konnonste über HTTPS wird ein aucomstehe stratelies Zurfilka benäge.         HTTPS verwenden         Berutzer-Setup (ber HTTP)         Berutzer-Setup (ber HTTP)         Kennont (mss. 64 Zachen.);         Kennont (mss.);	Automatic Konfigurizen das not-kennantz über HTTPS wird ein	In the number of horizon the two two the two t	In statices Karliguren das nonkaranse dar MTPS and eis Intri intervention <b>Encuentersen:</b> Intri intervention Remound (mass, 64 Zanchens); Intri intervention Remound (mass, 64 Zanchens); Intri intervention Remound kannaksis, 'next' gemeindet werden. Montaligurenten Administrike' 'next' gemeindet werden. Remound kannaksis, 'ne	Passwort über HTTPS festlegen	
Beoutzer-Setup (ber HTTP) Beoutzernsnei Kennuor (nex. 64 Zaichen.): Mennuor bestätigen: Mennuor bestätigen: M	Benutzer-Setup (ber HTTP)         Benutzer-Setup (msz. 64 Zeithen.):         Kennuot (msz. 64 Zeithen.)	Benutzer-Setup (ber HTTP) Benutzerseiner: Kennund heitätigen: Text Bevor Sie das Stadikt verwenden können, mess das Kennont för den vorkonfigurenten Administrator "roof" genindet werden. Biben Sie das Root Kennen können, mess das Konnont för den vorkonfigurenten Administrator "roof" genindet werden. Biben Sie das Root Kennen können hiezu finden Sie in der Benutzerföktingen puriciesen, indem Sie der Bezei im Granzgebause Bischer Sie Vorken Sie und ersten im Granzgebause Bischer Sie Vorken Sie und Bezei für Granzgebause Bischer Sie Sie zu Binnehtung > Systemoptionen > Sicherhet > ON/F	Benutzer-Setup (iber HTTP)         Kennicht (msz. 64 Zenchen.):         Kennicht (sezziehen.):         Kennicht (sezziehen.):         Kennicht (sezziehen.):         Bevor Sie das Produkt verwenden können:         Steine Sie das Produkt verwenden können:         Wardssinsteiner Administer (verwenden Sie in der Bezein (sezingebause druisee.) Waters (reformationen hierzu (finden Sie in der Benutzeickurentation:         Ott/TF wei deskowert:         Um OTK/FE zu aktivieren:         Um OTK/FE zu aktivieren:         Sicherhalt > OKV/F	Zum sicheren Konfigurieren des root-Kenworts über HTTPS wird ein automatisch erstelltes Zertifikat benötigt. HTTPS verwenden	
Kennuort bestatigen:          CK         Bevor Sie das Produkt verwenden können, moss das Kennuort für den vorkonfigurerten Administrater 'root' geändert werden.         Sollen Sie das Rost Kannuort verlieren, müssen Sie das Produkt auf die Werkseinsteindungen zurückersen, indem Sie der Texte im Gönsteigebause drücken. Wetere Informationen Niezu Inden Sie in der Beschwerkdischwerten.         Ottott? wei deaktwieft.         Um OKUTF zu ektwieren, gehen Sie zu Binnohtung > Systemoptionen > Sicherbeit > OW/F	Kennicot hestatigen:	Kennoort bestatigen:	Kennoot bestatigen:	Benutzer-Setup über HTTP Benutzernamei Kennuon (max. 64 Zeichen.):	AXIS
CK         Bevor Sie das Produkt verwenden können, muss das Kennwort für den vorkenfigurerten Administrater froot geändert werden.         Solltere Sie das Rost Kannwort verliesen, indem Sie das Produkt suuf die Werksneinderen, indem Sie das Produkt suuf die Werksneinderen, indem Sie das Produkt suuf die Bereits vorhandene.         Werksneinderungen zurückseren, indem Sie das Produkt suuf die Werksneinderungen zurückseren, indem Sie das Enste im Genätegebause Brickbendenkomstation.         Grout? weid deaktiveeft.         Um OKUT? zu aktuieren, gehen Sie zu Binnöhtung > Systemoptionen > Sicherheit > OKUF	CK         Beeor Sie dae Produkt verwenden können, moss dae Kennont för den vorkonfigururen Administrator "roof" geändet verden.         Schreitt 1 von 2: Herunterladen Englisch Sprachdatei         Laden Sie eine neue Sprachdatei herunter in Englisch oder vervenden Sie eine bereits vorhandene.         Wirksministrator "roof" geändet verden.         Grofft wird desktiven.         Benz verdenister informatione hierur finden Sie in der Benzeerdeloumentation.         CRUTT wird desktiven.         Um Offfer zur einsteinsen niem is zu Binschtung > Systemoptionen > Bicherheit > OW/F         Strick für de site zur Binschtung > Systemoptionen >	Schritt 1 von 2: Herunterladen Englisch Sprachdatei         Bevor Sie das Produkt verwenden können, muss das Kennont för den verkenfigureren Administrater "root" egiendert verden.         Schritt 1 von 2: Herunterladen Englisch Oder verwenden Sie eine bereits vorhandene.         Weisenstellungen prividentstellungen prividen Sie das Produkt auf die Verwenden Niele Sie das Brodukt auf die Verwenden Niele Sie das Englisch under Sie eine Preise Sprachdatei herunter in Englisch oder verwenden Sie eine bereits vorhandene.         Grittif verd dealewiet.       Herunterladen Englisch Vorhandene Datei verwenden.         Um Stöffer zu ähnveren, gehen Sie zu Einrichtung > Systemoptionen > sicherheit > OW/P.       Sprache kann später mittels Einrichtung > Sprachen gewählt werden.         Englisch verwenden       Englisch verwenden	OK         Bevor Sie das Produkt verwenden können, muss das Kennoot für den vorkenfigureren Administrater Voot" geändet verden.         Sie beine Sie die Root Kennoot verlieren, mitsaan Sie das Produkt ad die vorkenfigureren Administrater voot" geändet verden.         Bevor Sie das Produkt verdas Produkt verdas Produkt verden.	Kennwort bestatigen:	Sprache auswählen
Bevorf Sie das Pradukt verwenden Können. masse das Kennwort för den vorkenfigurierten Administrater "root" geändet werden. Sollen Sie das Kost Kennwort verleene, messe die Kennwort för den vorkenfigurierten Administrater "root" geändet werden. Bellen Sie das Kost Kennwort verleene, messe die Kennwort för den bereits vorhandene. Werkenstellungen zurisickersen, indem Sie die Traste im Genetagebause dracken. Wetters (notmationen hierzu finden Sie in der Berutzerdokumentation.  Greutr werd desktwent. Um OKVIF zu ektweren, gehen Sie zu Einrichtung > Systemoptionen > Sicherheit > OKVIF	Bevor Sie das Produkt verwenden können, mass das Kenmont für den verkenfiguierten Administerer "root" eseindet verten. Bollen Sie des Root Kenmont verlieren, missen Sie das Produkt auf die Verkenheitungen zurichsteren, inders Bie die Trodukt auf die Benutzerdekumentation. OfforT weid desktiverei. Um OfforT weid desktiverei. Sicherheit > OtvijF	Bevor Sie das Produkt verwenden Können, masse das Kenmont für den vorkenflguterten Administer Veröffen, indere Sie das Produkt auf die Werksenfellungen zurückerten, indere Sie das Erste im Gestengehause dicklos. Weiter Informationen kerzu finden Sie in der Bevorzerfolkumentation. OftVTF wird desktiviert. Um OffTF zu aktivieren, gehen Sie zu Einfohtung > Systemoptionen > Sicherheit > OIVTF	Bevor Sie das Produkt verwenden können, mass das Kennont für den vorkenfiguierten Administer root geändert verden. Bolten lie des Koat Kennourt verliere, niem Bie des Fracidut auf die Wardsenfalungen zurückerzen, indem Bie die Teste im Gentegebause didikon. Veitere Informationen hierzu finden Sie in der Beruczerdokumstation. Griffit und desktiviert. Um ORITE zu aktivieren, gehen Sie zu Einfoltung > Systemoptionen > Sicherheit > OW/F.	CK	Schritt 1 von 2: Herunterladen Englisch Sprachdatei
CRUTT wed dealewent. Um CRUTT wed dealewent. Um CRUTT zu aktivieren, gehen Sie zu Einschlung > Systemoptionen > Sicherheit > OW/IF Englisch verwenden	CITUTT wet desktwert. Um OTRITF zu sktweren, gehen Sie zu Ennichtung > Systemoptionen > Sicherheit > OWYIF Englisch verwenden	ORUTE wed deskmeet. Um OTRUTE zu Ektristeren, gehen Bie zu Einschlung > Systemoptionen > Sicherheit > Okvite Englisch verwenden	ORUTI wed deskmeet. Um OTRUTE zu skitueren, gehen Sie zu Einschlung > Systemoptionen > Sicherheit > Okviff	Bevor Sie das Produkt vervenden künnen, muss das Kenmot für den vorkonfigurierten Administrator "root" geändert verden. Bollen Sie des Roet Kennort verlieren, missen Sie des Produkt auf die Werkesinstellungen zurischeren, indem Sie der Tate im Gestegshause drukken. Weitere Informationen Nerzu finden Sie in der Benutzerdokumentation.	Laden Sie eine neue Sprachdatei herunter in Englisch oder verwenden Sie eine bereits vorhandene. Herunterladen Englisch Vorhandene Datei verwenden
Englisch verwenden	Englisch verwenden	Englisch verwenden	Englisch verwenden		Sprachauswahl überspringen Sprache kann später mittels Einrichtung > Sprachen gewählt werden.



## 8 Axis Speaker Menu

Im nächsten Schritt müssen Sie im linken Menü auf - Anwendungen - klicken.

<ul> <li>Audio Overview System Settings Device Settings Clips</li> <li>VoIP</li> <li>Detectors</li> <li>Applications</li> <li>Events</li> <li>Languages</li> <li>System Options</li> <li>About</li> <li>192.168.178.32</li> </ul>	Basic Setup	Audio Overview
Overview   System Settings   Device Settings   Clips   Standalone Mode   Standalone Mode   VoIP   Detectors   Applications   Events   Languages   System Options   About     192.168.178.32	- Audio	
System Options   About	Overview System Settings	Volume
Clips Standalone Mode   > VoIP   > Detectors   > Applications   > Events   Languages   > System Options   About	Device Settings	ayston ay
<ul> <li>VoIP</li> <li>Detectors</li> <li>Applications</li> <li>Events</li> <li>Languages</li> <li>System Options</li> <li>About</li> <li>192.168.178.32</li> </ul>	Clips	Standalone Mode
<ul> <li>&gt; Detectors</li> <li>&gt; Applications</li> <li>&gt; Events</li> <li>Languages</li> <li>&gt; System Options</li> <li>About</li> <li>192.168.178.32</li> </ul>	> VoIP	
<ul> <li>Applications</li> <li>Events</li> <li>Languages</li> <li>System Options</li> <li>About</li> <li>192.168.178.32</li> </ul>	Detectors	
<ul> <li>Events</li> <li>Languages</li> <li>System Options</li> <li>About</li> <li>192.168.178.32</li> </ul>	Applications	
Languages > System Options About 192.168.178.32	+ Events	
System Options         4)          J           About         192.168.178.32         192.168.178.32	Languages	
About 192.168.178.32	System Options	4) <u> </u>
192.158.178.32	About	
C1004-E AXIS C1004-E - ACCC8E6A6EB8	, and a second sec	192.168.178.32 C1004-E AXIS C1004-E - ACCC8E6A6EB8



## 9 Axis Application Start

Im Fenster der installierten Anwendungen sehen Sie den Axis Audio Player. Sie müssen nun diesen Player starten, indem Sie auf die Schaltfläche - Start - klicken.

Es öffnet sich eine neue Seite.

hlt. and click Upload Pack			HDM/3/1 ADDIC 3103	
	en Keine Datei ausgewählt	o upload: Durchs	Select package file to	e.
		tions	Installed Applicat	
tus License ^	Vendor Statu	Version	Application	
v	Log	Stop Remo	Start S	ations rview o Player s ages m Options



### **10 Axis Audio Player**

Klicken Sie in der linken Navigationsleiste auf "Audio Player", um zum Navigationslink "Einstellungen" zu gelangen.

Basic Setup	Application	Packages			0
busic occup	<b>Upload Application</b>				
Audio	Select package file to	upload: Durchsuchen Keine Date	ei ausgewählt, and	lick Upload Packa	ge
+ VoIP	Installed Application	ons			
• Detectors	Application AXIS Audio Player	Version Vendor 0.13-0 Axis Communicat	Status tions Stopped	None ***	
Applications     Overview					
Audio Player					
Events					
Languages					
System Options					
About	Start St	op Remove Log			



#### **11 Axis Audio Player Settings**

A) Klicken Sie in der linken Navigationsleiste auf "Einstellungen", um Zugang zu dem Link "AXIS Audio Player-Einstellungen" im Hauptfensterbereich zu erhalten.

B) Klicken Sie hier auf "AXIS Audio Player Einstellungen".

	Basic Setup     Audio	D	Application Settings: AXIS Audio Player Application Settings	0
A	<ul> <li>VoIP</li> <li>Detectors</li> <li>Applications Overview</li> <li>Audio Player</li> <li>Settings</li> <li>About</li> <li>Events</li> <li>Languages</li> <li>System Options</li> <li>About</li> </ul>	]	Status: Running	Stop



#### **12 Axis Das Music Player Admin Fenster**

A) In der oberen Navigationsleiste - > klicken Sie auf "MUSIC". Es öffnet sich eine neue Seite.

Bevor Sie fortfahren, öffnen Sie zuerst -> www.music2biz.com in einem neuen Tab.

SUNDAY         MONDAY         TUESDAY         WEDNESDAY         THURSDAY         FRIDAY         SATURDAY           12:00am	SUNDAY         MONDAY         TUESDAY         WEDNESDAY         THURSDAY         FRIDAY         SATURDAY           12:00am		SCHEDU	JLE	MUSIC	A	NCEMENTS	BETA
12:00am 01:00am 02:00am 03:00am 03:00am 04:00am 05:00am 05:00am 07:00am 09:00am 00:00am 00:00	12:00am 01:00am 02:00am 03:00am 04:00am 05:00am 05:00am 03:00am 03:00am 03:00am 03:00am 04:00am 04:00	SUNDAY	MONDAY	TUESDAY	WEDNESDAY	THURSDAY	FRIDAY	SATURDA
01:00am 02:00am 03:00am 04:00am 05:00am 05:00am 07:00am 07:00am 09:00am 09:00am 09:00am () () () () () () () () () ()	01:00am 02:00am 03:00am 04:00am 05:00am 05:00am 07:00am 08:00am 09:00am ↓ ↓ ☆ ► ★ ★	12:00am						
02:00am 03:00am 04:00am 05:00am 05:00am 07:00am 08:00am 09:00am (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X)	02:00am 03:00am 04:00am 05:00am 05:00am 07:00am 08:00am 08:00am 09:00am ↓ ↓ ☆ ► ★ ★	01:00am						
03:00am 04:00am 05:00am 06:00am 07:00am 08:00am 09:00am ↓ × ↓ ×	03:00am 04:00am 05:00am 06:00am 07:00am 08:00am 09:00am ↓ ↓ ↓ ☆ ↓ ☆	02:00am						
04:00am 05:00am 06:00am 07:00am 09:00am 09:00am 14 (D) H X 4)	04:00am 05:00am 06:00am 07:00am 08:00am 09:00am ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓	03:00am						
05:00am 06:00am 07:00am 08:00am 09:00am IN (D) N X (I)	05:00am 06:00am 07:00am 08:00am 08:00am ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓	04:00am						
06:00am 07:00am 08:00am 09:00am I € ► × I ♦ ♥ ×	06:00am 07:00am 08:00am 09:00am ↓ ∑ ► ×	05:00am						
07:00am 08:00am 09:00am I	07:00am 08:00am 09:00am ↓ × ↓ × ↓ ×	06:00am						
08:00am 09:00am IN (D) N X	08:00am 09:00am M D H X	07:00am						
09:00am	09:00am	08:00am						
I		09:00am						<u>^</u>
		H 🕑 H	X					3



#### 13 Die MUSIC2BIZ Startseite besuchen

A) Auf der Homepage von MUSIC2BIZ finden Sie im oberen Hauptmenü den Menüpunkt "Registrieren / Anmelden".

Klicken Sie auf diesen Punkt, um zur Login-Seite für Ihr Kundenkonto zu gelangen.



Unternehmen können bis zu 75% bei den Musikkosten einsparen.



#### 14 Axis Anmelden in Ihrem MUSIC2BIZ Kunden-Konto

Geben Sie Ihre LogIn-Anmeldeinformationen ein: Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Passwort.

Customers Login	
Enal 🖥	
Re Plasword	
Login 4)	
Registration   Password reminder	



## 15 Axis Auf der Kundne-Konto Startseite wählen Sie ein Musik-Programm

Es öffnet sich die Startseite, auf der mehrere Programmbuttons angezeigt werden, um auf die Streaming-URL Ihrer Wahl zuzugreifen.

Klicken Sie auf z.B. "Bluesy". Es öffnet sich eine neue Seite.





## 16 Axis Den "Bluesy"-Stream-Link in den Zwischenspeicher kopieren

Diese Seite zeigt zwei Links, die man kopieren kann

A) -> Sie wollen den "Direktlink zum Sender" kopieren.

Es muss ein http:// Link sein, da das Axis Audio Player Backend https:// Links nicht unterstützt.

	Bluesy* Crescent moon
	Direct link to this channel http://musin2biz.com/entum.com/8000/4956F3F7C24077CE8770A6C1FADA0E857code-3e9f2ab7b25f8d3157a47a58c3524237
	M3U playlist for this channel https://control.music2bit.com/player /m3u/4866F3F7C24077CEB770A6C1FADA0E83/code=3e8f2ab7b35g



#### 17 Axis Der Axis Online Music Player

Klicken Sie auf die Registerkarte mit dem Axis Audio Player Backend, wo Sie auf "MUSIC" geklickt haben.

Die Seite, die geöffnet werden sollte, wird ähnlich aussehen wie diese.

A) Klicken Sie im linken Navigationsmenü auf das "+" neben "Streams".

					REMOVE SELECTED
Library	0	Title	Artist	Album	
Playlists	+				
Streams	+	A			
					-
н () н ×					-0



## 18 Axis Den MUSIC2BIZ Stream-Link im Axis Music Player abspeichern

Geben Sie Ihrem Stream einen Namen, z.B. "M2B Bluesy". ->

Fügen Sie die MUSIC2BIZ Stream-URL aus der Zwischenablage in das Pop-Up-Formular ein.

Klicken Sie auf "Speichern".

Playlists	Stream name.				
Charama	M2B Bluesy				
oucants	Strater (IP)				
	http://music2biz.contentum.com:8000/CH27?c	ode=49f2b93cd91d2a5			
	Support for MP3 streams in M3U or PLS format.				
	Enable authentication				
			CANCEL S	AVE	
			CANCEL SI	AVE	۵
N 🕑 M 🖂					•



# 19 Axis Der MUSIC2BIZ Stream-Link wurde erfolgreich gespeichert

A) Nach dem Speichern der Stream-URL schließt sich das Popup-Formular und Sie befinden sich wieder auf der Stream-Seite und

sollte der "M2B Bluesy"-Stream hinzugefügt werden.

B) -> Klicken Sie auf Play und die Musik sollte das Musikprogramm MUSIC2BIZ starten.

	SCHEDULE	MUSIC			BEIA
Playable items					REMOVE SELECTED
Library	0	Title	Artist	Album	
Playlists	+				
Streams	+				
M2B Bluesy	:	A			
					٩
H 🕑 H 🖄	В				4)



# 20 Axis Der MUSIC2BIZ Bluesy-Musik-Stream wird im Axis Player abgespielt.

Genießen Sie die Musik von MUSIC2BIZ.

	SCHEDULE	MUSIC	ANNOUNCEMENTS	BETA
Playable items				
Library	Ø			
Playlists	+			
Streams	+			
🛆 ┥ M2B Bluesy	:		-	
			Artist: Unknown Artist URI: http://music2biz.contentum.com:80	
			Ū	
				0
H (I) H 🖄	J Unknown Artist	- Unknown Title ( 🕣 M28	3 Bluesy)	•)